

TZ

DC/AC インバーター 車の12Vをおウチの100Vに変換



アクセサリコンセント



家庭用コンセント



車で使える おウチのコンセント

6 トラブルを未然にガード
つの保護機能

3 TZならではの
付加価値
つのアイテム

3年保証

標準価格: 5,280円 (税込)
品番: V9TZZK001


⚠️ご購入前に必ずご確認ください。

- 全ての医療機器や、使用上、生命に関わるような機器には絶対に使用しないでください。
- 社会的、公共的に重要な機器、事業用機器などには絶対に使用しないでください。
- 各コード類が車両の金属部にこすれたり、可動部(シートレールなど)に挟み込まれないように注意してください。
※ショートなどによる火災、故障の原因となります。

- 掲載製品および使用する機器の電源が入った状態で、お車のエンジン始動は行わないでください。また、使用する機器の電源が入った状態で、掲載製品の電源スイッチの操作を行わないでください。
※掲載製品や接続した機器の故障の原因となります。

- 本製品を車内で使用する場合、運転者は運転中に接続や操作をしないでください。
※事故の原因になります。

- 掲載製品で利用できるUSB端子は右記イラストのタイプです。
- USB端子には電源供給以外の機能はありません。
- データ転送はおこなえません。またUSB接続によるデータの破損、損失については一切の保証を負いかねます。
- 掲載製品はすべてのUSB機器に対応するものではありません。掲載製品で電源供給できない場合や充電できない場合があります。
- 掲載製品にはUSBハブを接続しないでください。



A-Type

- お車のヒューズ容量、他の車載機器などの影響により、120Wまで使用できない場合があります。
- ご使用になる機器の最大および定格消費電力を必ずご確認ください。複数の機器をご使用になる場合は、最大消費電力の合計が掲載製品の最大出力容量以内、定格消費電力の合計が掲載製品の定格出力容量以内であることをご確認ください。
- AC100VとUSBを同時に使用する場合、AC100V出力とUSB出力の合計が定格出力以内にてご使用ください。
- 次の機器は、「表示されている最大消費電力、定格消費電力以下」であっても使用できません。
 - 正確な電圧、周波数、正弦波を必要とする機器(タイマー、測定器など)。
 - 電子コントロール毛布/カーベット/扇風機/調光器など温度、回転、明るさを調整できる機器で位相制御を利用したもの。
 - インバーター方式やラピッドスタート方式の蛍光灯は使用できません。
- ※その他使用する機器の構造によってはご使用できない場合があります。詳しくは使用機器のメーカーなどへお問い合わせください。
- モーターを使用する機器への使用
冷蔵庫、電動工具、コンプレッサーなどモーターを使用したものは、定格消費電力の約10倍以上が最大消費電力の目安となります。
- 掲載製品の分解、改造、加工などは絶対に行わないでください。
- 掲載製品のUSB電源にて電子タバコなどの充電ができない場合があります。充電の際は電子タバコに付属されているAC100V充電アダプターを使用して充電してください。
- 掲載製品を使用する場合、プラスアース車では絶対に使用しないでください。●掲載製品はDC-DCコンバーター(電圧変換器)などは併用できません。●掲載製品は、P.W.M.制御方式を採用しているため、携帯電話やオーディオ機器や映像機器にノイズが発生する場合があります。●掲載製品の出力波形は矩形波です。一般的なサーキットスター等で電圧を測定すると約75~80Vしか表示しませんが、故障ではありません。実際にはAC100Vを出力しております。●一部の車種において、電源プラグが合わない場合があります。その場合は、火災、故障の原因となりますのでご使用にならないでください。●製品写真のサイズや色は実物と異なる場合があります。●製品のデザインや仕様・定格は、改良等のため、予告なく変更する場合があります。●掲載製品の誤った取扱いによる車両や車載品、使用される機器などの事故・破損・損害等が発生しても弊社では一切の責任を負いかねます。また、補償なども一切ありません。

販売店名

販売元 トヨタ モビリティパーツ株式会社

製造元 セルスター工業株式会社 <https://www.cellstar.co.jp>

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106

●カタログの内容については、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

●カタログの記載内容は令和4年1月現在のものです。●本カタログを無断で複製、複写、転用することは法律で禁じられています。

これ1台で

いろいろ使えます!



ノートパソコン



ビデオカメラやデジタルカメラ



携帯ゲーム機



スマートフォンやタブレット

ご使用できる製品の目安



定格出力 瞬間最大出力
120W 300W



定格出力 最大出力
2.1A 2.4A

自動
識別

携帯ゲーム機 消費電力 2.5W	ビデオカメラ 消費電力 6W	デジタルカメラ 消費電力 6W	スマートフォン 消費電力 15W	ポータブルDVDプレーヤー 消費電力 20W
DVDプレーヤー 消費電力 30W	LED照明器具 消費電力 30W	タブレット 消費電力 45W	ノートパソコン 消費電力 120W	32型液晶テレビ 消費電力 120W

Tz ならではの付加価値 3つの困りごとを解消!

保管中のキズ...



収納袋で
やさしく保護

カーブのたびに動く...



すべり止めシールで
スレ・ビビリ音低減

突然のヒューズ切れ...



予備管ヒューズで
サポート万全

カンタンガイド お車のアクセサリーソケットにDCプラグを接続して以下の手順に従ってください。

- お車のエンジンを始動し、アイドリング状態にします。

ハイブリッド車
- 本製品の電源スイッチを「ON」にします。電源ランプが点灯し、AC100VとDC5Vの出力を開始します。

本製品が安定するまで2〜3秒待ちます。
- 本製品のACコンセントまたはUSB出力端子に、使用する機器のACプラグまたはUSB入力端子を差し込みます。

または

USBケーブルのコネクターの向きをよく確かめてから接続してください。
- 使用する機器の電源スイッチを「ON」にします。

ON

- ① ご使用になる機器の最大および定格消費電力を必ずご確認ください。
- ② 保護ランプが点灯した場合は、本書の「保護機能」をよく読み対処してください。
- ③ お車のヒューズ容量、他の車載器などの影響により、定格出力120Wまで使用できない場合があります。

トラブルを未然にガード! 6つの保護機能

1 | 出力オーバー保護

出力容量が最大出力容量(180~220W以上)を超えると、保護ランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

※電源電圧(12.0~14.5V)によって変化します。

2 | 出力ショート保護

出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。

3 | 異常温度検出保護

製品内部の温度が約85℃以上になると、保護ランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

4 | 入力逆接続保護

入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。

5 | 入力電圧低下保護

入力電圧が、約9V以下(8.5±0.5V以下)に低下すると、保護ランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

6 | 入力過電圧保護

入力電圧が約15.5V以上になった場合に、保護ランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

■ 保護機能が動作すると、保護ランプが点灯したり、電源ランプが消灯する場合があります。その場合は、原因を取りのぞき、電源スイッチを「OFF」にして、再度「ON」にしてください。

安全機能で
私も安心して
使える!



仕 様	
入力電圧	DC12V(動作電圧範囲:12.0V~14.5V)
出力	[インバーター部] 出力電圧: AC100V 瞬間最大出力: 300W(0.1秒以内) 定格出力: 120W 出力周波数: 55Hz 出力波形: 矩形波 変換効率: 80%以上 回路方式: P.W.M.方式インバーター
	[USB端子] 出力電圧: DC5V 最大出力: 2.4A 定格出力: 2.1A
使用温度範囲	-20℃~+40℃
ヒューズ容量	15A(ガラス管)
コードの長さ	70cm(15Aヒューズ内蔵)
本体サイズ	79(W)×95.5(D)×41(H)mm 突起部除く
重量	385g
付属品	取扱説明書、保証書、収納袋、予備管ヒューズ、すべり止めシール
保証期間	3年
JANコード	4962886042245